



## 53AR01-485

### CENTRALINA DA CAMERA IN RETE - 6MOD DIN

Prezzo: 624,66 €

Centralina di camera per gestione alberghiera in rete - 6 moduli DIN

Data ultimo aggiornamento: 02-03-2026

### Voci di capitolato

Fornitura di dispositivo tipo AVE 53AR01-485 centralina di controllo stanza per gestione alberghiera. Può essere gestita e monitorata attraverso un bus dorsale mediante specifico software. Richiede un'alimentazione a 12V sia essa alternata che continua. Oltre ai bus locali per la gestione dei dispositivi (ARMBus e AVEBus), la centralina è provvista di un bus dorsale di supervisione per il collegamento in rete costituito da un'interfaccia fisica di tipo RS-485 (Half-Duplex). 6 moduli DIN.

#### Caratteristiche tecniche:

##### Meccanica:

Contenitore: 6 moduli DIN (107 l x 109 h x 60 p) mm

Materiale: BLEND PC/ABS Autoestinguente - Grigio RAL 7035

Grado di protezione: IP30

Montaggio: In quadro elettrico con fissaggio su apposito binario DIN.

Morsettiere: Complessivamente 24 poli p.5 (max 12A/250V) + 9 poli p.3.81 (max 10A /250V)

#### Connessioni:

Alimentazione esterna (2 poli p.5mm NERO)

Morsetto 12V≈ Ingresso a ponte (non polarizzato) per alimentazione della

Morsetto 12V≈ centralina con 12VDC oppure 12VAC (50/60HZ).

Sezione ingressi SELV (9 poli p.3.81mm VERDE) - GESTIONE STANZE

Morsetto 1 Riferimento ingressi (GND).

Morsetto 2 Ingresso analogico 0-10V (SONDA ALLAGAMENTO)

Morsetto 3 Ingresso digitale (pulsante APRIPORTA)

Morsetto 4 Ingresso digitale (ripetizione INCENDIO)

Morsetto 5 Ingresso digitale (pulsante NON DISTURBARE)

Morsetto 6 Ingresso digitale (contatto PORTA)

Morsetto 7 Ingresso digitale (tirante BAGNO/SOCCORSO)

Morsetto 8 Ingresso digitale (pulsante LUCE CAMERA)

Morsetto 9 Riferimento ingressi (GND).

Sezione bus di camera (5 poli p.5mm ROSSO)

Morsetto "AVE" Positivo bus domotico AVEBus

Morsetto "GND" Riferimento di massa per AVEBus ed ARMBus

Morsetto Linea "A" del bus di camera ARMBus

Morsetto Linea "B" del bus di camera ARMBus

Morsetto "+12V" Positivo alimentazione bus di camera ARMBus

Sezione bus di supervisione (3 poli p.5mm BLU)

Morsetto "GND" Riferimento di massa per NETBus

Morsetto Linea "A" del bus di supervisione NETBus

Morsetto Linea "B" del bus di supervisione NETBus

PARTE INFERIORE (DA SX A DX)

Uscite SELV/BT (8/6 poli p.5mm VERDE) - GESTIONE STANZE

Morsetto 10 Contatto di uscita, utilizzabile sia per tensioni BT (230VAC)

Morsetto 11 che per tensioni SELV (< 50VDC) - ELETTROSERRATURA

Morsetto 12 Contatto di uscita, utilizzabile sia per tensioni BT (230VAC)  
Morsetto 13 che per tensioni SELV (< 50VDC) - ELETTROVALV. ACQUA  
Morsetto 14 Contatto di uscita, utilizzabile sia per tensioni BT (230VAC)  
Morsetto 15 che per tensioni SELV (< 50VDC) - COMANDO DIRETTO 3 PC  
Uscite BT / ingresso BT (8 poli p.5mm VERDE) - GESTIONE STANZE  
Morsetto 16 Polo del contatto di uscita BT - LUCE CAMERA  
Morsetto 17 Polo del contatto di uscita BT - SUONERIA BAGNO DISABILI  
Morsetto 18 Polo del contatto di uscita BT - COMANDO DIRETTO 6 PC  
Morsetto 19 Polo comune contatti uscite ai morsetti "16", "17" e "18"  
Morsetto 20 Contatto di uscita utilizzabile solo per tensioni BT (230VAC)  
Morsetto 21 per comando relè passo/passo di camera  
Morsetto 22 Ingresso BT (rilevazione presenza rete - 115/230VAC) per  
Morsetto 23 la gestione logica del relè passo/passo (da collegare a valle - uscita - del  
relè passo/passo)