

445068RL

RIVELATORE DI MOVIMENTO, TEKLA S44, COLORE GRIGIO TEKLA, ALIMENTAZIONE 120-230V~ - NA 6A 230V~ - FINITURA OPACA - 1 MOD.

Prezzo: 141,52 €

LUCE AMICA Rivelatore di movimento, Serie Tekla colore grigio scuro, a raggi infrarossi per accensione luci - uscita a relè NA 6(4)A 230V~ - alimentazione 120-230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 10 s a 7 min - regolazione frontale della soglia della luminosità ambiente - lente fissa con portata regolabile da 2m a 12 m e apertura 150 gradi - ingresso per pulsanti di comando remoti - possibilità di impostazione funzionamento: Automatico/Crepuscolare/Forzatura ON/Semiautomatico - 1 modulo

Data ultimo aggiornamento: 16-07-2026

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/445068rl/

DATI ETIM

Tipo di montaggio	Supporto modulo
Colore	Grigio
Larghezza	22,5 Millimetro
Tipologia	Segnalatore di movimento
Altezza	45 Millimetro
Profondità	- Millimetro
Tipo di collegamento	Morsetto a vite
Protezione della superficie	Non trattato
Protezione contro lo strisciamento	No
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Ritardo di inserzione	- Secondo
Ritardo di disinserzione	- Secondo
Profondità di incasso	- Millimetro
Frequenza	50|60 Hertz
Con telecomando	No
Diametro	0 Millimetro
Adatto per montaggio a parete	No
Larghezza di montaggio	- Millimetro
Diametro foro montaggio ad incasso	- Millimetro
Controllore Illuminazione vano scale	Si
Interruttore di esclusione	No
Adatto per trasmissione senza fili	No
Qualità del materiale	Materiale termoplastico
Max. portata trasmissione frontale	12 Metro
Max. portata trasmissione laterale	12 Metro

Max. potenza di interruzione	- Watt
Temperatura	- Gradi centigradi
Corrente di inserzione max.	10 Ampere
Materiale	Plastica
Sensibilità di intervento regolabile	Si
Lunghezza del cavo di collegamento	- Millimetro
Funzione dimmer con inserto	No
Luminosità di intervento	- Lux
Carico C	Si
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento	- Metro
Comandabile a distanza	No
Comando HLK	No
Regolazione di luce costante	No
Ingresso stazione secondaria	No
Codice RAL (simile)	7016
Con unità di segnalazione	Si
Corrente pilota	- milliampere
Funzione teach per luminosità di intervento	Si
Collegabile in rete	No
Disattivazione forzata	No
Angolo di scansione	150 Gradi
Lunghezza di montaggio	- Millimetro
Resistenza agli urti	Altro
Tensione nominale	- Volt
Grado di protezione (IP)	Altro
Funzione allarme	No
Trasparente	No
Dispositivo di rilevamento animali	No
Tipo superficie	Opaco
Angolo di rilevamento orizzontale	- Gradi
Durata di funzionamento min.	10 Secondo
Durata di funzionamento max.	7 Minuto
Luminosità di intervento regolabile	Si
Altezza di montaggio ottimale	0.1 Metro
Sensore di area rotazione, orizzontale	- Gradi
Sensore di area rotazione , verticale	- Gradi
Con interfaccia DALI	No
Supporto disponibile IFTTT	No
Avvio forzato	Si
Min. corrente in transitorio	- Ampere
Min. profondità della presa per apparecchi	- Millimetro
Max. gamma di presenza	- Metro quadrato
Compatibile con Apple HomeKit	No
Compatibile con Google Assistant	No

Compatibile con Amazon Alexa	No
Max. commutazione del LED di alimentazione	- Watt
Monitoraggio dello sfondo	No
Con sensore acustico	No
Tipo di sensore	Altro
Adatto per fissaggio a soffitto	No
Trattamento antibatterico	No

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379106745
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379106745
Lunghezza imb. min.	53,00
Larghezza imb. min.	48,00
Altezza imb. min.	59,00
Volume imb. min.	0,15
Peso imb. min.	48,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	INTERRUT. IR-P RELE' 6A TEKLA 1M
Stato prodotto	A Magazzino

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.


Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.


Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.


Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.






22.35
44.9


35.1
11.2

