



# CATALOGO TECNICO

## SISTEMA DOMINA<sup>hotel</sup> IN RETE

### INTEGRAZIONE CON DOMOTICA RESIDENZIALE

198

**Tabella riassuntiva delle espansioni del sistema DOMINA<sup>Hotel</sup> In Rete mediante DOMINA<sup>plus</sup>**

<b>Luce Cortesia</b>		
<b>Letto Esterno principale (44xGA01-M Id. ARMBus 10)</b>	<b>Uscita</b>	<b>Ingresso</b>
Luce cortesia - n. 1	Out 3-4	In. 2
Luce cortesia - n. 1b	53ABR4 Id. 01	In. 2 - AVEbus Id. 01
Luce cortesia - n. 2	53ABR4 Id.22	AVEbus Id. 22
<b>Letto Esterno secondario (44xGA01-M Id. ARMBus 11)</b>	<b>Uscita</b>	<b>Ingresso</b>
Luce cortesia - n. 1	Out 3-4	In. 2
Luce cortesia - n. 1b	53ABR4 Id. 02	In. 2 - AVEbus Id. 02
Luce cortesia - n. 2	53ABR4 Id. 23	AVEbus Id. 23
<b>Luce Camera</b>		
<b>Centralina di Camera (53AR01-485)</b>	<b>Uscita</b>	<b>Ingresso</b>
Luce Light - n. 1	Out 16-19	In. 8 - AVEbus Id. 10
Espansione Comando diretto - DOMINApus n. 2 ÷ 17 (53ABR4)	AVEbus 30 - 3F	AVEbus 30 - 3F
Espansione Comando diretto - DOMINApus n. 2 ÷ 17 (441ABDI)	AVEbus 30 - 3F	AVEbus 30 - 3F
Espansione Comando diretto - n. C1	AVEbus 20	SFW-ALB05 Com.1
Espansione Comando diretto - n. C2	AVEbus 21	SFW-ALB05 Com.2
Espansione Comando diretto - n. C3	Out 14-15	SFW-ALB05 Com.3
Espansione Comando diretto - n. C6	Out 18-19	SFW-ALB05 Com.6
<b>Letto Interno principale (44xGA30-M Id. ARMBus 20)</b>	<b>Uscita</b>	<b>Ingresso</b>
Luce - n. 1	Out 3-4	In. 1 - AVEbus Id. 15
<b>Letto Interno secondario (44xGA30-M Id. ARMBus 21)</b>	<b>Uscita</b>	<b>Ingresso</b>
Luce - n. 1	Out 3-4	In. 1 - AVEbus Id. 16
<b>Funzioni Ausiliarie</b>		
<b>Centralina di Camera (53AR01-485)</b>	<b>Uscita</b>	<b>Ingresso</b>
Elettroserratura	Out 10-11	In. 3 - AVEbus Id. 11
<b>Attuatore DOMINApus (53ABR4)</b>	<b>Uscita</b>	<b>Ingresso</b>
Uscita ausiliaria attiva durante lo stato di camera in Check-In	AVEbus 26	AVEbus 26
Uscita ausiliaria attiva durante lo stato di camera in Check-Out	AVEbus 27	AVEbus 27
Uscita ausiliaria attiva all'evento di stato di Camera in Check-In	AVEbus 28	AVEbus 28
Uscita ausiliaria attiva all'evento di stato di Camera in Check-Out	AVEbus 29	AVEbus 29
<b>Funzioni Specifiche di Stanza</b>		
<b>Letto Interno principale (44xGA30-M Id. ARMBus 20)</b>	<b>Uscita</b>	<b>Ingresso</b>
Segnalazione Non Disturbare	Out 5-8	Pulsante Frontale
	Led (44xGA01-M)	In. 5 (53AR01-485) AVEbus Id. 12
<b>Attuatore DOMINApus (53ABR4)</b>	<b>Uscita</b>	<b>Ingresso</b>
Segnalazione Rassetto Camera	AVEbus Id. 09	AVEbus Id. 08
Segnalazione Richiesto Servizio Lavanderia	AVEbus Id. 14	AVEbus Id. 13
Segnalazione Comunicazione/Posta	AVEbus Id. 1A	
<b>Automazione Serramenti della Stanza</b>		
<b>Attuatore DOMINApus (44..ABRT01 - 442ABT4R2)</b>	<b>Uscita</b>	<b>Ingresso</b>
Uscita con Comando locale per Tapparelle e Tende - n. 1	AVEbus Id. 30	AVEbus Id. 30
Uscita con Comando locale per Tapparelle e Tende - n. ...	AVEbus Id. ...	AVEbus Id. ...
Uscita con Comando locale per Tapparelle e Tende - n. 16	AVEbus Id. 3F	AVEbus Id. 3F



**442ABTC6**



**442ABTC1**



**442ABT4**  
**442ABT4R2**



**442ABT2-1**



**441ABDI**



**441ABRT01**



**53ABR4**



**53AB-LIGHT**

**442ABTC1**

Trasmittitore AVE Touch a 1 canale - da utilizzare con placca AVE Touch - 1 modulo

**442ABTC6**

Dispositivo di comando multi touch da 1 a 6 canali - 3 moduli

□ **441ABT6S**

■ **445ABT6S**

Dispositivo di comando AVEbus 6 Canali "a sfioro" - serie Domus - Tekla - 3 moduli

Il dispositivo può essere richiesto con il frontale personalizzato. Compatibile con placche: Vera 44, Tecnopolimero 44, Zama 44, Personal 44 e Young 44

■ **442ABT6S**

■ **443ABT6S**

Dispositivo di comando AVEbus 6 Canali "a sfioro" - serie Life - Allumia - 3 moduli

Il dispositivo può essere richiesto con il frontale personalizzato. Compatibile con placche: Vera 44, Tecnopolimero 44, Zama 44, Personal 44 e Young 44

**442ABT2-1**

Dispositivo di comando a 2 canali - da completare con tasto - 1 modulo

**442ABT4**

Dispositivo di comando a 4 canali - da completare con tasto - 2 moduli

**442ABT4R2**

Dispositivo di comando a quattro canali con attuatore multifunzione incorporato - 10A resistivi - 4A lampade a incandescenza 4A  $\cos\phi$  0,6 - 2 moduli

**441ABRT01**

Attuatore per motore tapparelle con comando locale. Dispone di due relè con contatti interbloccati - 10A resistivi - serie Domus Touch - 2 moduli

**441ABDI**

Attuatore dimmer. Attua i comandi di tipo "dimmer" ricevuti dai trasmettitori.

E' in grado di pilotare un regolatore di luce basato sullo standard 1-10V - 10A resistivi - serie Domus Touch - 2 moduli

**53DIM010**

Regolatore di luminosità per lampade alogene e incandescenza 40-500W, trasformatori toroidali e ferromagnetici da 40 a 300W 230Vac 50Hz - Regolabile tramite potenziometro 10k $\Omega$  (non fornito) oppure con segnale 1÷10Vcc dall'attuatore DOMINA 44..ABDI - 2 moduli DIN

**53ABR4**

Attuatore a 4 canali indipendenti - 8A resistivi e lampade a incandescenza

5A  $\cos\phi$  0,6 - 4 moduli DIN

**53AB-LIGHT**

Dispositivo di interfaccia bidirezionale AVEbus per sistemi di illuminazione con interfaccia DALI e DMX512 - 4 moduli DIN

SCHEMA FUNZIONALE

