KV01-PIT7WFAP

KIT 2 FILI MONOFAMILIARE CON MONITOR LCD 7" WI-FI. INSTALLAZIONE DA APPOGGIO PARETE

Prezzo: 979,85 €

KIT monofamiliare non espandibile da appoggio parete, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata da appoggio parete con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE1AP), n.1 Monitor LCD 7" bianco Wi-Fi (art. VI2F-PIT7WF), n.1 alimentatore 600mA (art. VI2F-ALI600MA).

Data ultimo aggiornamento: 16-07-2026

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/kv01-pit7wfap/

DATI ETIM

Con funzione memoria	Si
Assorbimento di potenza	- Watt
Numero di posti interni	1
Numero di posti esterni	1
Colore del posto interno	Bianco
Viva voce	Si
Casella di testo/superficie di marcatura	No
Segreto di conversazione	Si
Numero di pulsanti per chiamata	1
Tecnica di installazione	A 2 fili
Comunicazione interna	Si
Con video	Si
Colore del posto esterno	Grigio
Diagonale schermo	178 Millimetro
Sistema d'immagine	PAL
Funzione di teleloop	No
Diagonale schermo in pollici	7 Pollice
Caratteristica del sistema di immagine	Colore
Supporto disponibile IFTTT	No
Angolo di apertura telecamera	115 Gradi
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom)	No
Videocamera regolabile manualmente	No
Tipi di montaggio posti interni	A parete
Tipi di montaggio posti esterni	A parete
Materiale posti esterni	Altro
Espandibile a numero max. di stazioni interne	1
Espandibile a max. numero stazioni esterne	1
Connessione possibile con lo smartphone / remoto	Si

Compatibile con Apple HomeKit	No
Compatibile con Google Assistant	No
Compatibile con Amazon Alexa	No
Con funzione giorno/notte	Si
Adatto per disabili	Si

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379505111
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379505111
Lunghezza imb. min.	430,00
Larghezza imb. min.	340,00
Altezza imb. min.	150,00
Volume imb. min.	21,93
Peso imb. min.	2235,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	KIT 2F MONOF LCD 7" WIFI APP.PARETE
Stato prodotto	A Magazzino

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

KIT
GAMMA
VIDEOCITOFONIA
www.ave.it
800 015 072
Seguici su
Visita
il nostro
sito