



444090SGTK

Presca schuko, New/England Style S44, colore Tekla, 16A 2P+T 250V - 2 Mod.

Prezzo: 34,35 €

Presca standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - colore Tekla - 2 moduli

Data ultimo aggiornamento: 09-12-2024

VEDI ONLINE: <https://www.ave.it/catalog/prodotto/444090sgtk/>

DATI ETIM

| | |
|---|--|
| Corrente nominale | 16 Ampere |
| Tensione nominale | 250 Volt |
| Tipo di montaggio | Supporto modulo |
| Colore | Grigio |
| Tipologia | |
| Numero di unità | 1 |
| Bloccabile | No |
| Con coperchio a cerniera | No |
| Tipo di collegamento | Morsetto a vite |
| Protezione della superficie | Non trattato |
| Con lampada di segnalazione | No |
| Numero di fasi | 1 |
| Con protezione dal contatto incrementata | No |
| Frequenza | 50 60 Hertz |
| Con interruttore on/off | No |
| Numero di porte USB-A | |
| Casella di testo/superficie di marcatura | No |
| Meccanismo di espulsione | No |
| Qualità del materiale | Materiale termoplastico |
| Insero centrale ruotato | No |
| Sovratensore | No |
| Protezione da corrente di guasto | No |
| Alimentazione elettrica speciale | Senza alimentazione elettrica speciale |
| Montaggio isolato | No |
| Materiale | Plastica |
| Corrente di guasto nominale | - milliampere |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
| Stampa/marcatura | Senza |
| Resistenza agli urti | Altro |
| Trasparente | No |

| | |
|---|-----------------|
| Tipo superficie | Opaco |
| Con fusibile per correnti deboli | No |
| Con funzione loop | No |
| Adatto per classe di protezione (IP) | IP20 |
| Larghezza dell'apparecchio | 44.8 Millimetro |
| Altezza dell'apparecchio | 45 Millimetro |
| Profondità dell'apparecchio | 25 Millimetro |
| Numero di prese commutabili | |
| Con illuminazione funzionale | No |
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Numero moduli da frutto | 2 |
| Supporto disponibile IFTTT | No |
| Numero di contatti attivi (tondo) | 2 |
| Numero di contatti attivi (piatto) | |
| Min. profondità della presa per apparecchi | - Millimetro |
| Con ripetitore di segnale Wi-Fi | No |
| Compatibile con Apple HomeKit | No |
| Compatibile con Google Assistant | No |
| Compatibile con Amazon Alexa | No |
| Colore metallizzato | No |
| Colore dell'operatore di commutazione | |
| Temperatura max. corrente nominale dell'alimentato | - Ampere |
| Con altoparlante bluetooth integrato | No |
| Numero di porte USB-C | |
| Contatto di protezione | |
| Trattamento antibatterico | No |

DATI COMMERCIALI

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Codice EAN13 | 8008379107728 |
| Imballo standard | 1,00 |
| Imballo minimo | 1,00 |
| Codice EAN13 imb.min. | 8008379107728 |
| Lunghezza imb. min. | 53,00 |
| Larghezza imb. min. | 48,00 |
| Altezza imb. min. | 59,00 |
| Volume imb. min. | 0,15 |
| Peso imb. min. | 56,00 |
| Quantità min. ordine | 1,00 |
| Riferimento Metel | PRESA SCHUKO TEKLA 2P+T 16A 250V 2M |
| Stato prodotto | A Magazzino |

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C e +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www.etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

