



## 53242X6

**Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - In 6A - I<sub>dn</sub> 0,03A - V 230V - Tipo AC - Curva C - P.I. 4,5KA - 2 Moduli DIN - A**

**Prezzo: 77,19 €**

Data ultimo aggiornamento: 02-08-2023

**VEDI ONLINE:** <https://www.ave.it/catalog/prodotto/53242x6/>

### DATI ETIM

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Tipo di tensione di alimentazione</b>                           | AC            |
| <b>Corrente Nominale</b>                                           | 6 A           |
| <b>Tensione Nominale</b>                                           | 230 V         |
| <b>Caratteristica di intervento</b>                                | C             |
| <b>Tensione di isolamento nominale Ui</b>                          | 1000 V        |
| <b>Corrente di guasto nominale</b>                                 | 0.03 A        |
| <b>Tipo di corrente di guasto</b>                                  | AC            |
| <b>Frequenza</b>                                                   | 50/60 Hz      |
| <b>Grado di protezione (IP)</b>                                    | altri         |
| <b>Numero di poli protetti</b>                                     | 2             |
| <b>Conduttore neutro a connessione</b>                             | Si            |
| <b>Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2</b>         | 6 kA          |
| <b>Adatto per installazione su scatole da incasso</b>              | Si            |
| <b>Con dispositivo di bloccaggio</b>                               | No            |
| <b>Numero di poli (totale)</b>                                     | 1             |
| <b>Protezione da scatto intempestivo</b>                           | No            |
| <b>Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN</b> | 6 kA          |
| <b>Caratteristiche di spegnimento</b>                              | non ritardato |
| <b>Potere di interruzione nominale secondo EN 61009</b>            | 4.5 kA        |

### DATI COMMERCIALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Codice EAN13</b>          | 8008379038749 |
| <b>Imballo standard</b>      | 1,00          |
| <b>Imballo minimo</b>        | 1,00          |
| <b>Codice EAN13 imb.min.</b> | 8008379038749 |
| <b>Lunghezza imb. min.</b>   | 91,00         |
| <b>Larghezza imb. min.</b>   | 37,00         |
| <b>Altezza imb. min.</b>     | 75,00         |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Volume imb. min.</b>     | 0,25                               |
| <b>Peso imb. min.</b>       | 214,80                             |
| <b>Quantità min. ordine</b> | 1,00                               |
| <b>Riferimento Metel</b>    | MAG.DIFF.1P+N 6A 4,5KA 0,03A AC 2M |
| <b>Stato prodotto</b>       | A Magazzino                        |

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

## AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito [www.ave.it](http://www.ave.it) e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito [www.etoqd.skipdns.link](http://www.etoqd.skipdns.link) e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

