



## AB441004

**Invertitore tasto liscio, con trattamento antibatterico, Domus S44, colore RAL 9010, 1P 16AX illuminabile - finitura lucida - 1**

**Prezzo: 20,22 €**

Invertitore tasto liscio, Serie Domus colore RAL9010 con trattamento antibatterico 250V 1P 16AX, illuminabile con inserto lampada - tasto intercambiabile - 1 modulo.

Data ultimo aggiornamento: 17-03-2026

**VEDI ONLINE:** <https://www.ave.it/catalog/prodotto/ab441004/>

### DATI ETIM

<b>Tensione nominale</b>	250 Volt
<b>Tipo di montaggio</b>	Supporto modulo
<b>Composizione</b>	Dispositivo modulare per interruttori domestici
<b>Tipo di comando</b>	Bascula/tasto
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Con piastra di montaggio</b>	No
<b>Tipo di collegamento</b>	Morsetto a vite
<b>Illuminazione</b>	Opzionale
<b>Protezione della superficie</b>	Non trattato
<b>Profondità di incasso</b>	23,2 Millimetro
<b>Corrente nominale</b>	16 Ampere
<b>Contatto di feedback</b>	No
<b>Qualità del materiale</b>	Altro
<b>Tipo di illuminazione</b>	Altro
<b>Materiale</b>	Plastica
<b>Tipo di fissaggio</b>	Bloccare in posizione
<b>Tipo funzionamento</b>	Invertitore
<b>Numero di bascule di azionamento</b>	1
<b>Codice RAL (simile)</b>	9010
<b>Corrente di commutazione per lampade fluorescenti</b>	16 AX
<b>Interruttore a tasto</b>	Si
<b>Resistenza agli urti</b>	Non disponibile
<b>Interruttore della lavatrice</b>	No
<b>Tipo superficie</b>	Lucido
<b>Adatto per classe di protezione (IP)</b>	IP40
<b>Larghezza dell'apparecchio</b>	22,5 Millimetro
<b>Altezza dell'apparecchio</b>	45 Millimetro
<b>Profondità dell'apparecchio</b>	23,2 Millimetro
<b>Casella di testo/superficie di marcatura</b>	Opzionale

<b>Funzione di illuminazione</b>	Altro
<b>Numero moduli da frutto</b>	1
<b>Supporto disponibile IFTTT</b>	No
<b>Min. profondità della presa per apparecchi</b>	- Millimetro
<b>Compatibile con Apple HomeKit</b>	No
<b>Compatibile con Google Assistant</b>	No
<b>Compatibile con Amazon Alexa</b>	No
<b>Colore dell'operatore di commutazione</b>	Bianco
<b>Interruttore di riscaldamento</b>	No
<b>Trattamento antibatterico</b>	Si

### **DATI COMMERCIALI**

<b>Codice EAN13</b>	8008379155385
<b>Imballo standard</b>	100,00
<b>Codice EAN13 imb. std.</b>	8008379308033
<b>Lunghezza imb. std.</b>	375,00
<b>Larghezza imb. std.</b>	270,00
<b>Altezza imb. std.</b>	120,00
<b>Volume imb. std.</b>	12,15
<b>Peso imb. std.</b>	3598,00
<b>Imballo minimo</b>	10,00
<b>Codice EAN13 imb.min.</b>	8008379243785
<b>Lunghezza imb. min.</b>	253,00
<b>Larghezza imb. min.</b>	71,00
<b>Altezza imb. min.</b>	55,00
<b>Volume imb. min.</b>	0,98
<b>Peso imb. min.</b>	344,80
<b>Quantità min. ordine</b>	10,00
<b>Riferimento Metel</b>	INVERTI.1P 16AX ANTIBATTER.DOMUS 1M
<b>Stato prodotto</b>	A Magazzino

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

## **AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA**

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i  $-5^{\circ}\text{C}$  e  $+40^{\circ}\text{C}$ .

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito [www.ave.it](http://www.ave.it) e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito [www.etoqd.skipdns.link](http://www.etoqd.skipdns.link) e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

