

441096FE

Presa TV femmina, Domus S44, colore RAL 9010 -finitura lucida - 1 Mod.

Prezzo: 6,32 €

Presa coassiale TV diretta, Serie Domus colore RAL9010, con connettore femmina IEC 60169-2 per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento cavo in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo

Data ultimo aggiornamento: 23-09-2026

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/441096fe/

DATI ETIM

Tipo di montaggio	Supporto modulo
Colore	Bianco
Tipologia	Presa terminale
Copertura	Altro
Protezione della superficie	Non trattato
Numero di uscite	1
Attenuazione di passaggio a 860 MHz	- Decibel
Attenuazione collegamento a 860 MHz	- Decibel
Qualità del materiale	Materiale termoplastico
Adatto per modem via cavo	No
Adatto per alimentazione remota	No
Materiale	Plastica
Tipo di fissaggio	Fissaggio a scatto
Esecuzione della presa	
Attenuazione collegamento a 2150 MHz	- Decibel
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz	- Decibel
Codice RAL (simile)	9010
Resistenza agli urti	Altro
Grado di protezione (IP)	Altro
Tipo superficie	Lucido
Larghezza dell'apparecchio	22,5 Millimetro
Altezza dell'apparecchio	45 Millimetro
Profondità dell'apparecchio	- Millimetro
Numero moduli da frutto	1
DAB+	No
Min. profondità della presa per apparecchi	- Millimetro
Classe di efficienza della schermatura	Altro
Banda di frequenza TV	5 | 2400 Megahertz

Banda di radiofrequenza	5 | 2400 Megahertz
Banda di frequenza SAT	5 | 2400 Megahertz
Trattamento antibatterico	No

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379157204
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	10,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379244171
Lunghezza imb. min.	253,00
Larghezza imb. min.	71,00
Altezza imb. min.	55,00
Volume imb. min.	0,98
Peso imb. min.	184,80
Quantità min. ordine	10,00
Riferimento Metel	PRESA TV RESISTIVA DIRETTA DOMUS 1M
Stato prodotto	A Magazzino

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.


Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.


Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.


Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.






22.4
44.9


20.5
8.8

